



## PROJECTEUR TRÉPIED RECHARGEABLE COMPACT 5000lm



### CARACTÉRISTIQUES

2 bras indépendants et rotatifs  
Colonne centrale télescopique  
Hauteur réglable de 89 à 192 cm  
Luminosité 500 - 1500 - 5000lm  
Blanc froid ou blanc chaud (réglable)  
Fonctionnement 1 à 5 heures selon luminosité  
2 batteries Li-ion 7,3V / 4000mAh  
Charge 6h (chargeur 8,4V / 3000mAh)  
Adaptateur AC/DC avec câble 5m H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup>  
Étanchéité IPX4  
122 x 160 x 890mm (plié)  
Poids 4,4 kg

### CHARGEMENT


Chargez complètement l'appareil, avant la première utilisation, dans un endroit sec avec le câble fourni.  
N.B. : le projecteur peut être utilisé pendant son chargement.

### FONCTIONNEMENT

Vérifiez que le support est stable et que le projecteur est posé sur une base solide.



Bouton marche / arrêt



Intensité lumineuse réglable par appuis successifs :  
500lm 1500lm 5000lm  
5h 2,5h 1h



Blanc froid ou blanc chaud

N.B. : peut être utilisé en extérieur comme en intérieur.

### AVERTISSEMENTS

Les sources lumineuses ne peuvent pas être remplacées.

N'utilisez pas le projecteur sans diffuseurs. Si un diffuseur est cassé, n'utilisez plus le projecteur et remplacez le diffuseur.

Rechargez les batteries tous les six mois lorsque le projecteur est stocké.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous que le câble n'est pas en contact avec des objets coupants et que la fiche d'alimentation secteur est correctement protégée de la pluie et de l'humidité.

Utilisez uniquement le câble fourni.

Veillez à ne pas toucher l'arrière du projecteur lorsqu'il est utilisé.

N'ouvrez pas le produit.

N'utilisez pas de chargeur modifié ou endommagé.

Ne chargez pas le projecteur plus de 24 heures.

Ne percez pas, n'endommagez pas les batteries.

Ne changez pas les batteries.

N'utilisez pas les batteries si elles sont endommagées.

N'immergez pas les batteries (cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels).

Ne modifiez pas le produit.

Ne tentez pas de charger les batteries d'une manière autre que celle indiquée dans ce mode d'emploi.

Évitez de regarder directement la source lumineuse afin de prévenir tout risque de blessure oculaire.

### IMPORTATEUR

Importé par Onelec  
ZAIN Loire Sud  
330, rue Jacques de Lesseps  
42160 Andrézieux-Bouthéon  
France

### INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le projecteur trépied rechargeable compact 5000lm Batilec.

Pour utiliser et faire fonctionner votre projecteur de manière optimale, suivez les instructions ci-contre.

Conservez ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

